



## Das Stereosystem **SOLO 6C**

### Awards



### Features

- Fernbedienung
- Der Verstärker ist auf diskreten Elementen aufgebaut (ohne Anwendung von integrierten Mikroschaltungen im Leistungsverstärker)
- Hochfrequenzlautsprecher mit fabelhafter Detailliertheit mit Klangreinheit, entwickelt von Peter Larsen (mit Anwendung der Technologie von Kurt Muller)
- Leichter Mittelfrequenzlautsprecher aus PP (verfügt über eine hohe Sensibilität, hohe Detailliertheit und Klangreinheit im Mittelfrequenzbereich)
- Qualitative Gestaltung des Systems, Holz Gehäuse (MDF) für einen besseren Klang
- Magnetabschirmung (das System kann in der Nähe von Monitoren oder Fernsehern aufgestellt werden)
- Möglichkeit für den gleichzeitigen Anschluss des Systems an zwei Audioquellen

### Technische Daten

Verstärker	
Gesamtleistung	100 Watt RMS
Leistungsverteilung	50x2 Watt
Klirrfaktor	0,3 % (1Watt, 1kHz)
Frequenzbereich	55-20 000 Hz
Signal-Rauschabstand	85 dB
Kanaltrennung	55 dB
Lautsprecher	
Hochfrequenzlautsprecher	1"
Niederfrequenzlautsprecher	6,5"
Material	MDF
Fernbedienung	ja
Anschlüsse	
Ausgänge	terminals
Eingänge	2RCA
Zusätzlicher Eingang	2RCA

### Vertriebsinformationen

EAN-Code	694519885067 6	Verpackungseinheit	2 Stk. / Karton
Zolltarifnummer	85182200		
ROHS-Konform		Abmessungen	
Ursprungsland	China	Satelliten	210 x 270 x 361 mm
		Verpackung	525 x 304 x 411 mm
		Karton	537 x 316 x 842 mm
		Gewicht	
		Nettogewicht	13,7 kg
		Gewicht mit Verpackung	14,5 kg
		Karton	30,2 kg